

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.



Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. LED
- Montagekit (2 Schrauben, 2 Dübel, 2 Dichtungsscheiben, Inbusschlüssel SW 2,5)

Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

Montage:

1. Lösen Sie zunächst die Blende von dem Leuchtenkörper, hierzu können Sie im nicht an der Wand montierten Zustand vorsichtig von Innen auf die Federbleche drücken. Daraufhin lösen Sie die zwei seitlichen Madenschrauben mit dem Inbusschlüssel. Nehmen Sie nun die Wandplatte ab. Setzen Sie daraufhin den innenliegenden Schalter auf die gewünschte Lichtfarbe.

2700 Kelvin = extra warm-weiß

3200 Kelvin = warm-weiß

4000 Kelvin = kalt-weiß

2. Halten Sie daraufhin die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die zwei Bohrlöcher an. Bohren Sie nun beide Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!

3. Durchstoßen Sie die Gummidichtung mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitze können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung. Setzen Sie anschließend zuerst jeweils eine Dichtungsscheibe zwischen Schraube und Wandplatte und schrauben Sie diese daraufhin an der Wand fest.



4. Schließen Sie nun die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Adern in die richtige Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss in die mittlere Öffnung geklemmt werden. Die beiden anderen Adern müssen in die äußeren Öffnungen geklemmt werden. Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Adern sicher in den vorgesehenen Buchsen zu befestigen, müssen die Schrauben in der Klemme ein Stück gelöst werden. Jetzt kann die Ader eingeführt und die Klemme anschließend wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

5. Stecken Sie jetzt den Leuchtenkörper auf die Wandplatte und befestigen Sie diese wieder mit den zwei Madenschrauben. Achten Sie darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Wandplatte und Leuchtenkörper eingeklemmt werden. Drücken Sie daraufhin die Blende wieder auf den Leuchtenkörper bis dieser hörbar einrastet.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!

Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die LED-Lampen sind elektronische Geräte und damit empfindlich gegen Überspannung. Aus diesem Grund empfiehlt LCD den Einbau eines Überspannungsschutzes (SPD) um die Gefahr einer Beschädigung zu vermeiden. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Montageanleitung für Up & Down Wandleuchte Typ 5175 und 5176

Nur für die Wandmontage

Maße:

Höhe: 18,00 cm

Breite: 16,00 cm

Tiefe: 6,40 cm

Leuchtmittel Typ 5175:

2×5 W, LED

ca. 2700/3200/4000

Kelvin, 2x410-460 lm

Leuchtmittel Typ 5176:

2×5 W, LED

ca. 2700/3200/4000

Kelvin, 2x530-600 lm



Typ 5175



Typ 5176